

HIKVISION®



Ip personenzähler Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

DS-2CD6825G0/C-IVS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
WDR	WDR
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Nebelschutz System	Ja
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
Audioausgabe	1

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2 mm
Maximale Membranöffnung	F/2.25
Blickwinkel	104°
Anzahl der Optiken	2
Filtro IR	Si

VIDEOANALYSE

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S y G
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 20 Kanäle
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8W
Amperezahl	660mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 45 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
Technologie	IP

technical datasheet

Erkennungsmodus	Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)
KI-Funktionen	Personenzählung
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Ja
Personenzähler	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	168 x 61 x 41 mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	435 g
Gewicht mit Verpackung	730 g

NACHTSICHT

Nachtsicht	6 m
Nachtsichtmodus	IR
Wellenlänge	850 nm

Art der Kamera	Personenzähler
ACHSE	
Bewegung	Ohne Bewegung
EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)	
Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang

