



## ●detnov incendio centrale CCD-102

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>AC</b>
Spannung	<b>90V ~ 264V</b>
Stützbatterie	<b>Eingang vorhanden</b>
Batteriemodell	<b>2 x 7.5Ah</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-5 °C ~ 50 °C</b>
Schutzart	<b>IP30</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>439 x 268 x 112 mm</b>
Nettogewicht	<b>1800 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>2240 g</b>

### ZONAS (INCENDIO)

Maximale Anzahl der Zonen	<b>2</b>
Maximale Anzahl von Detektoren pro Zone	<b>32</b>

### ATRIBUTOS

Mehrsprachig	<b>Sí</b>
--------------	-----------

### AUSGÄNGE (BRAND)

Störungsrelais	<b>1</b>
Alarmrelais	<b>1</b>
Sirenenausgang	<b>Ja, mit einer Verzögerung von 0 bis 10 Minuten</b>
Alarmausgang 24V DC	<b>Ja</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	<b>Konventionell</b>
Typ der Zentrale	<b>Incendio</b>

### ZERTIFIZIERUNG

Normativ	<b>EN54-2 / EN54-4 / EN54-13</b>
----------	----------------------------------

### COMUNICACION (INCENDIO)

Software	<b>Detnov Cloud</b>
----------	---------------------

