



## AJAX

### Detector de incendios fumo e CO

### FIREPROTECTPLUS-B

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	<b>Centrais Ajax</b>
Indicadores LED	<b>Sim</b>
Tamper	<b>Sim</b>
Tipo de notificação	<b>Acústica e visual</b>
Volume sirene	<b>85dB</b>
Activação temperatura	<b>59°C ±2°C</b>
Tempo para disparo do alarme	<b>0.15 s</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>132 x 132 x 31 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso líquido	<b>220 g</b>
Cor	<b>Preto</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	<b>Sem fios</b>
Tipo	<b>Detector de incendios</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>Fotoeléctrico</b>
----------------	----------------------

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>0 °C ~ 65 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>80%</b>

#### VIA RÁDIO

Frequência	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distância transmissão	<b>Até 1300 m (sem obstáculos)</b>
Potência máxima RF	<b>Até 20 mW</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	<b>2 x CR2032 / 3V</b>
Duração da bateria	<b>Até 4 anos</b>

#### DETECÇÃO

Tipo detector	<b>Fumo e CO</b>
---------------	------------------

