



AJAX

Drahtlose Brandmeldezentrale mit 40 Zonen

EN54-FIREHUB-W

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	40
Maximale Anzahl von Zimmer	80
Maximale Anzahl von Geräten	200
Tastaturen	10
Sirenen	10
Automatisierte Szenarien	64

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	110V ~ 240V
Verbrauch (w)	60W
Stützbatterie	Eingang vorhanden
Batteriemodell	7.4V 5 / 10 Ah

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP20
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis 1800 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Bis zu 25 mW
Protokoll	Jeweller / Wings / TurboWings

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13 / EN54-21 / EN54-

EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Benutzer	200
Bildschirm	Ja
Art des Bildschirms	IPS-Touchscreen
LED Anzeige	Ja
Auflösung Bildschirm	1024 x 600

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	263 x 223 x 54 mm
Nettogewicht	1550 g
Gewicht mit Verpackung	1900 g
Farbe	Weiss

KOMMUNIKATION

Wi-Fi	Ja
Ethernet	Ja, 8P8C bis zu 100 Mbps
2G	Ja
4G	Ja

AUSGÄNGE (BRAND)

Störungsrelais	1
Alarmrelais	1

