



## P ▲ R ▲ D O X

Extenseur

ZX82

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>10.5V ~ 16V</b>
Ampérage	<b>100mA</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	<b>Extenseur</b>
Compatibilité	<b>Panneaux Paradox</b>

### CERTIFICATION

Classe	<b>3</b>
Norme	<b>EN50131</b>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateur LED	<b>Oui, (PC / Panneau / RX / TX)</b>
----------------	--------------------------------------

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>165 x 102 x 25 mm</b>
------------	--------------------------

### ENTRÉES/ SORTIES

Zones câblées	<b>8</b>
---------------	----------

