



AJAX

Centrale d'incendie sans fil à 40 zones

EN54-FIREHUB-W

ZONES

Nombre maximum de zones	40
Nombre maximum pièces	80
Nombre maximum d'appareils	200
Claviers	10
Sirènes	10
Scénarios automatisés	64

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	110V ~ 240V
Consommation (w)	60W
Batterie d'appui	Entrée disponible
Modèle de batteries	7.4V 5 / 10 Ah

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP20
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de transmission	Jusqu'à 1800 m (sans obstacles)
Puissance maximum RF	Jusqu'à 25mW
Protocole	Jeweller / Wings / TurboWings

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13 / EN54-21 / EN54-25

CARACTÉRISTIQUES

Nombre d'utilisateurs	200
Ecran	Oui
Type d'écran	IPS tactile
Indicateur LED	Oui
Resolution écran	1024 x 600

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	263 x 223 x 54 mm
Poids net	1550 g
Poids avec emballage	1900 g
Couleur	Blanc

COMMUNICATION

Wi-Fi	Oui
Ethernet	Oui, 8P8C jusqu'à 100 Mbps
2G	Oui
4G	Oui

SORTIES (INCENDIE)

Relais de panne	1
Relais d'alarme	1

