



AJAX

Détecteur de fumée sans fil

EN54-SMOKE-W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Vert / Rouge / Jaune
Anti sabotage	Oui
Protection contre les fausses alarmes	Oui, algorithme HazeFlow 2
Temps d'activation alarme	3 s

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP21C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	80%

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de transmission	Jusqu'à 1700 m (sans obstacles)
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW
Protocole	Jeweller

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	Batterie
Modèle de batteries	2 x CR123A / 3V
Durée de la batterie	Jusqu'à 5 ans

DÉTECTION

Type de détecteur	Fumée
-------------------	-------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	124 x 124 x 54.2 mm
Poids net	280 g
Poids avec emballage	340 g
Couleur	Blanc

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	Sans fils
Type	Détecteur d'incendie
Compatibilité	Fire Hub AJAX

CERTIFICATION

Norme	EN54-7 / EN54-25
-------	------------------

CAPTEUR

Type de capteur	Détection de fumée : capteur optique à double spectre
-----------------	---

