



## Rilevatore senza fili

### QXI-R

#### RILEVAMENTO

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Tipo di rivelatore              | <b>Senza fili</b>      |
| Altezza di installazione        | <b>0.8 m ~ 2.7 m</b>   |
| Rilevazione dell'angolo         | <b>120°</b>            |
| Distanza di rilevamento         | <b>12 m</b>            |
| Metodo di rilevamento           | <b>Infrarosso</b>      |
| Velocità di rilevamento         | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b> |
| Zone di rilevamento             | <b>40 (multinivel)</b> |
| Immunità agli animali domestici | <b>Sì</b>              |
| Antimasking                     | <b>Sì</b>              |
| Periodo di allarme              | <b>2.0 s ± 0.5 s</b>   |

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Installazione       | <b>Parete</b>             |
| Dimensioni          | <b>78 x 144.5 x 59 mm</b> |
| Peso netto          | <b>215 g</b>              |
| Peso con confezione | <b>290 g</b>              |

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                |             |
|----------------|-------------|
| Indicatori LED | <b>Sì</b>   |
| Ora di inizio  | <b>60 s</b> |

#### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP54</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Batteria incorporata | <b>Non</b>         |
| Modello di batteria  | <b>CR123A / 3V</b> |

#### SENSORE

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tipo di sensore               | <b>PIR</b> |
| Regolazione della sensibilità | <b>Sì</b>  |

