



## P ▲ R ▲ D O X

Expansor

ZX82

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>10.5V ~ 16V</b>
Amperagem	<b>100mA</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	<b>Expansor</b>
Compatibilidade	<b>Centrais Paradox</b>

### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador LED	<b>Sim, (PC / Painel / RX / TX)</b>
---------------	-------------------------------------

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>165 x 102 x 25 mm</b>
-----------	--------------------------

### ENTRADAS/SAÍDAS

Zonas com fio	<b>8</b>
---------------	----------

